Scheda tecnica

KINV0150

Inverter Onda modificata 150W Ingresso: 12Vdc, Uscita: 230Vac

Adatto per carichi resistivi.
Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Contenuto della confezione
1 x Inverter
1 x Fusibile 15 A
1 x Manuale d'uso

Sinusoidale modificata - 12Vdc - 230Vac - 150W

Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso:	spina accendisigari	Connessioni uscita	1 presa Schuko
Controllo remoto:	no	Dimensioni minime cavi	1,2 mm²

Caratteristiche Inverter

Consumo a vuoto in stand by:	0,3 A	Corrente in ingresso	12,5 A
Efficienza massima:	80 %	Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Frequenza:	50 Hz	Funzione auto-restart	Non disponibile
Potenza d'uscita nominale:	150 W	Potenza d'uscita di picco	450 W
Soft start:	si	Spegnimento batteria scarica	10 V
Tensione d'ingresso:	12 Vdc	Tensione d'uscita	230 Vac
Tolleranza spegnimento batteria:	±0,5V		

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	177mm x 71mm x 65mm	Peso	0,49 Kg
Protezione:	IP20		

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento:	0 / 50 °C	Umidità	0 ÷ 95 %

Caratteristiche Generali

Tipologia inverter:	Inverter semplice	Marca	JOIN

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.