



I-FV30/1

Interruttore per disconnessione Batterie 100A 12V - 50A 24V

Descrizione

Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.

Chiave rimovibile

Dadi M8 in rame

Dimensioni: \varnothing 59mm, h 71mm

Portata:

100A @12V carico continuo, 300A picco per 5 secondi.

50A @24V carico continuo, 150A picco per 5 secondi.

Plastica - ON/OFF



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Chiave
Materiale attuatore:	Plastica
Marca:	Alpha elettronica
Tensione massima:	24 V

Corrente massima	100 A
Montaggio	a pannello
Stato dei contatti	ON/OFF

Disegni Tecnici

