



JO548/32PW

Lampadina a Led BA9s - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco freddo

20000h - 10000 cicli - Bianco freddo - 6500K - 140lm - 270° - 0.2s - 1.5W - 12Vdc (10-15Vdc) - 12Vac - BA9s - 10mm - 10mm - 30mm - 10mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Numero cicli di accensione:	10000
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h

Serie	N/A
Numero Led	24
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 3014

Caratteristiche Elettriche

Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Tens. funzionamento AC:	12Vac

Classe energetica	N/A
Potenza	1,5 W
Tens. funzionamento DC	12Vdc (10-15Vdc)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	30 mm
Diametro:	10 mm
Lunghezza:	10 mm

Attacco	BA9s
Larghezza	10 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	270 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Temp. Colore:	6500K

Colore	Bianco freddo
Flusso	140 lm
Starting time	0,2 s
Uniformità colore (SDCM)	6

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

