Scheda tecnica

58-8/4

Partitore SAT 5-2400MHz - 4 uscite - connettori F orizzontali

Divisore a 4 vie TV/SAT con passaggio CC
Adatti per la distribuzione TV/SAT
Schermatura classe A
Passaggio di corrente su tutte le uscite
Connettori F 75 Ohm
Realizzazione in pressofusione di zinco

N uscite: 4
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz
Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 8,5
Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB:11
Tipo di connessione: F
Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150-dB: >=20
Passaggio di corrente: OUT-IN
Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)
Perdita di ritorno -dB: >=12
Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.