



## KUPS3000/1

Gruppo di continuità (UPS) 3000VA - 1800W - Line interactive - 4 prese schuko - Serie Office XL

### Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.

LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

### Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica;
- Guasto: Segnalazione acustica

### Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.



## Dati del Prodotto

### Collegamenti

Connessioni ingresso:	Spina Schuko
Controllo remoto:	no

Connessioni uscita	4 prese Schuko
Installazione	verticale/tower

### Protezioni

Protezioni uscita:	sovraccarico, corto circuito
--------------------	------------------------------

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	394mm x 151mm x 225mm
Protezione:	IP20

Peso	18 Kg
------	-------

### Caratteristiche Generali

Capacità batterie:	4 x 7Ah 12V
Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale modificata
Frequenza:	50/60 Hz
Tempo di ricarica batteria (90%):	4 hr
Tensione d'uscita:	230Vac
Tolleranza tensione in uscita:	±10%
Marca:	JOpower

Corrente d'uscita	13 mA
Tecnologia	Line-interactive
Tempo d'intervento	4 ms
Tensione d'ingresso	162-290Vac
Tipologia	Monofase
Potenza	3000VA - 1800W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.