



## 98-724

Multimetro digitale tascabile - 600V (AC/DC) - 0,2A (AC/DC) - 20M $\Omega$  - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD retroilluminato - NCV - Torcia

Multimetro digitale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.

Adotta un display LCD ad alta definizione che è chiaro e più comodo da usare.

Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la corrente CC e CA, la resistenza, il diodo, il test di continuità.

Ha l'accensione e lo spegnimento automatico, la funzione di retroilluminazione e altri parametri.

È lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

### Gamme di lettura

**Tensione DC:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V

**Tensione AC:** 2V, 20V, 200V, 600V

**Corrente DC:** 200 $\mu$ A, 2000 $\mu$ A, 20mA, 200mA

**Corrente AC:** 200 $\mu$ A, 2000 $\mu$ A, 20mA, 200mA

**Resistenza:** 200 $\Omega$ , 2K $\Omega$ , 20K $\Omega$ , 200K $\Omega$ , 2M $\Omega$ , 20M $\Omega$

**Continuità:** sì

**Prova diodi:** sì

### Caratteristiche generali

**Display:** LCD a 3 cifre 1/2 retroilluminato

**Massima lettura display:** 1999

**Indicazione fuori portata:** sì

**Rilevamento tensione senza contatto NCV:** sì

**Data hold:** sì

**Torcia di illuminazione:** sì

**Indicazione batteria scarica:** sì

**Spegnimento automatico:** sì

**Isolamento:** CAT III 600V

**Standard:** IEC61010-1

**Protezione da sovracorrente PTC:** sì

**Alimentazione:** 2x batteria AAA 1,5 V (non incluse)

**Dimensioni:** 121x61x31mm

**Peso:** 113g

### Contenuto confezione

1 x multimetro

1 x coppia di puntali rosso/nero

1 x manuale d'uso